

Motorstromen Lowara pompen met PLM motoren 2-polig 60 Hz					
Motor type	P <sub>2</sub> (kW)	I <sub>nom</sub> (A)	I <sub>nom</sub> (A)	I <sub>nom</sub> (A)	I <sub>nom</sub> (A)
		400 V	440 V	480 V	575 V
PLM90B14S/315	1,5	2,9	2,6	2,5	2,1
PLM90B14S/322	2,2	4,7	4,1	4,1	3,1
PLM90B14S/330	3,0	6,1	5,4	5,3	4,1
PLM112RB14S/340	4,0	7,8	6,5	6,3	5,1
PLM112B14S/355	5,5	10,4	9,1	9,0	6,9
PLM132B14S/375	7,5	14,3	12,6	12,1	9,5
PLM132B14S/392	9,2	17,1	15,1	14,5	11,6
PLM132B14S/3110	11,0	20,3	18,0	17,4	13,6
PLM160B34S/3150	15,0	26,4	23,6	22,1	18,1
PLM160B34S/3185	18,5	33,6	29,6	28,6	22,3
PLM160B34S/3220	22,0	38,9	34,5	32,9	27,2

Motorstromen Lowara pompen met PLM motoren 4-polig 60 Hz					
Motor type	P <sub>2</sub> (kW)	I <sub>nom</sub> (A)	I <sub>nom</sub> (A)	I <sub>nom</sub> (A)	I <sub>nom</sub> (A)
		400 V	440 V	480 V	575 V
PLM490B5S2/311 E3	1,1	2,6	2,4	2,2	1,8
PLM490B5S2/315 E3	1,5	3,6	3,2	3,0	2,5
PLM4100B5S3/322 E3	2,2	4,6	4,2	3,8	3,2
PLM4100B5S3/330 E3	3,0	6,5	5,9	5,4	4,5
PLM4112B5S3/340 E3	4,0	8,1	7,4	6,8	5,7
PLM4132B14S4/355 E3	5,5	11,3	10,2	9,4	7,8
PLM4132B14S4/375 E3	7,5	15,0	13,6	12,5	10,4
PLM4160B34S4/3110 E3	11,0	20,9	19,0	17,4	14,5